

// LCT 280

快速入门指南

PROFESSIONAL
RECORDING

HIGH END CONDENSER MICROPHONE FOR MAXIMUM
SOUND QUALITY, VERSATILITY AND EASE OF USE



// 概述

- // 紧凑型电容式麦克风
 - // 心形拾音模式旨在有效隔离主声源
 - // 静音按钮快速和容易的选择衰减和低切滤波
 - // 3级低切滤波设置: 线性、40 Hz (12 dB/oct)、300 Hz (6 dB/oct)
 - // 3级预衰减设置: 0 dB、-10 dB、-20 dB
 - // 高动态范围和极低自噪声水平
 - // 背光用户界面在黑暗的环境中易于操作
 - // 镀金和耐腐蚀的3针XLR输出连接器
- 适用于 // 人声, 乐器录音, 语音, 直播

// 开始

- 1 使用3针XLR音频线将麦克风连接到您的调音台、音频接口、麦克风前置放大器。
- 2 为LCT 280提供48V幻像电源。
- 3 选择您的设置。
- 4 准备就绪!

// 用户界面

- ① **状态指示/白灯常亮** // 麦克风处于正常工作状态。白灯关闭: 键锁激活。红灯闪烁: 麦克风处于高声压级 (SPL) 削波状态。红灯常亮: 麦克风处于自动衰减模式。红/白灯交替闪烁: 麦克风处于削波记录模式。
- ② **衰减指示** // 指示当前的预衰减水平。
- ③ **衰减按钮** // 通过点按左键在0 dB、-10 dB、-20 dB之间选择。预衰减适用于高声压环境, 以避免对话筒、调音台以及其它音频设备产生录音削波。
- ④ **低切滤波指示** // 指示当前的低切滤波频点。
- ⑤ **低切滤波按钮** // 通过点按右键在线性、40 Hz (12 dB/oct)、300 Hz (6 dB/oct)之间选择。低切滤波消除不必要的低频噪声, 如结构传播的噪声, 风和手持噪声。不要忘了使用提供的防风绵, 如果合适的话。

了解更多键锁, 自动衰减和削波失真功能。请登陆底部链接阅读所有信息。

// 请注意

- // 拾音器是一种敏感的、高精度的部件。确保你不要从较高的高度跌落, 以避免强烈的机械应力和作用力。
- // 为确保高灵敏度麦克风的最佳的声音再现, 避免暴露在潮湿、灰尘或极端温度环境。
- // 断开麦克风线时, 抓住连接器, 不要拉电缆。
- // 不要试图修改或修理麦克风, 因为它会使您的产品保修失效。
- // 麦克风的外壳易于用湿布清洗, 不要使用酒精或其他溶剂清洗。
- // 必要时防风绵可以用肥皂水清洗。



更多详情
请查阅网站

了解你的LCT 280的所有信息
<https://www.lewitt.cn/lct-280>